

| FICHA TECNICA | |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Modelo | C7000/DN |
| Funciones estándar | Impresión |
| Volumen de impresión mensual recomendado | Hasta 10.000 páginas |
| Ciclo de operación | Hasta 153.000 imágenes/mes |
| Salida doble cara | Estándar |
| Impresión de la primera página, impresión | Tan rápido como 7,6 segundos color / 5,1 segundos blanco y negro |
| | Color: hasta 35 ppm |
| Velocidad de impresión | Negro: hasta 35 ppm |
| Conectividad | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair |
| Conectividad (opcional) | Wi-Fi 802.11n/g/b/a y Wi-Fi Direct con kit de Wi-Fi opcional (compatible con conexiones cableadas e inalámbricas en simultáneo) |
| Impresión | |
| Procesador | Dual-core 1.05 GHz |
| Memoria de impresión (est./máx.) | 2 GB / 2 GB |
| Compatibilidad OS | Citrix, Fedora Core 24, HP-UX* 11iv3, IBM* AIX* 7.2, Linux, Mac OS* X 10.10, 10.11, & 10.12, Oracle* Solaris 11.3, Redhat Enterprise, SUSE* 13.2, Windows* 10, Windows* 2003 Server, Windows* 2008 Server, Windows* 7, Windows* 8, Windows* Server 2012, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Lenguajes de descripción de página (PDL) | Adobe* PostScript* 3™, HP-GL, JPEG, PCL* 5e, 6, PDF, TIFF, XPS |
| Fuentes PostScript® | 136 |
| Fuentes PCL® | 83 |
| Impresión móvil | @PrintByXerox App, Apple AirPrint, Google Cloud Print™, Certificación Mopria®, Mopria® Print Service Plug-in for Android, Xerox® Print Service Plug-in for Android |
| Mobile printing (optional) | Servicio de administración de impresión y movilidad de Xerox®, Paquete de administración de impresión y movilidad de Xerox® |
| Manejo del Papel | |
| Capacidad de papel estándar | 620 hojas |
| Capacidad máxima de papel | 2.180 hojas |
| Capacidad de salida | 500 hojas |
| Capacidad de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): 100 hojas Bandeja 1: 520 hojas Bandeja 2 (opcional): 520 hojas Bandeja 3 (opcional): 520 hojas Bandeja 4 (opcional): 520 hojas |
| Tamaño de papel | Bandeja (Bandeja de derivación): Tamaños personalizados: 3.5 x 3.87 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 3 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. Bandeja 4 (opcional): Tamaños personalizados: 5.5 x 7.1 in. to 11.7 x 17 in. |
| Seguridad | |
| Funciones de seguridad | Cifrado de 256 bits AES, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Lista de revocación de certificados (CRL) / Protocolo Online Certificate Status Protocol (OCSP), Detección de falsificación de programas externos (Complemento XCP), Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Filtrado de direcciones de IP, Rescritura inmediata de disco (HDD opcional), Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, Impresión confidencial, Administración de certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET), TLS/SSL |
| Eléctrico | |
| Consumo de energía | Funcionamiento: 1.600 W Pendiente: 94 W Ahorro de energía: 1 W |
| ENERGY STAR | ENERGY STAR® Calificado (Configuración DN) |
| Medio Ambiente | |
| Temperatura (en funcionamiento) | 50 - 90 ° F |
| Humedad relativa (en funcionamiento) | 10 - 85 % RH (sin condensación) |
| Tiempo de calentamiento (desde el modo de ahorro) | 12 segundos |
| Dimensiones | |
| Dimensiones (AnchoxProf.xAltura) | 23,23 x 26,41 x 25,08 in. |
| Peso | 119,71 lb |
| Certificaciones | |
| Certificaciones | Apple® AirPrint®, Blue Angel, Bonjour, Cerner, ECOLOGO®, EPEAT®, FIPS 140-2, IPv6 Ready, MEDITECH, Mopria®, SAP, WHQL, Wi-Fi directa |
| Continuidad | EPEAT |

| Consumibles y Accesorios | |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NO. PARTE | DESCRIPCION |
| 8NB | 1 Bandeja + Gabinete (1TM) - bandeja de 520 hojas con tamaño de hasta 11x17, incluye Gabinete, en esta configuración se puede considerar la bandeja 2. No compatible con 8NX, 9NB VersaLink C7000 SFP |
| 9NB | 3 bandejas de alimentación cada una con 520 hojas con tamaño de hasta 11x17 (3TM) - en esta configuración se pueden considerar bandejas 2, 3 & 4. No compatible con 8NX, 8NB VersaLink C7000 SFP |
| 9NX | Finalizador de Oficina Básico (A-Finisher-Integrated Office Finisher) VersaLink C7000 SFP |
| 497K16750 | Kit WiFi VersaLink C600 |
| 106R03769 | Toner BK 5.3K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03772 | Toner C 3.3K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03771 | Toner M 3.3K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03770 | Toner Y 3.3K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03765 | Toner Alta Cap BK 10.7K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03768 | Toner Alta Cap C 10.1K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03767 | Toner Alta Cap M 10.1K VersaLink C7000 SFP |
| 106R03766 | Toner Alta Cap Y 10.1K VersaLink C7000 SFP |
| 113R00782 | Tambor 82.2K VersaLink C7000 SFP |
| 115R00126 | Rodillo de Transferencia 180K VersaLink C7000 SFP |
| 115R00127 | Limpiador B. Transferencia 200K VersaLink C7000 SFP |
| 115R00129 | Botella de Desperdicio 21.2K VersaLink C7000 SFP |
| 008R12941 | Refill de Cartucho de Grapas para Finalizador de Oficina (3 Cartuchos con 5K Grapas) VersaLink C7000 SFP |
| 008R12964 | Cartucho De Grapas Para Finalizador De Oficina (Un Cartucho Con 5K Grapas) VersaLink C7000 SFP |