

FICHA TECNICA

Modelo	C400/DN	
Velocidad de impresión	Color: hasta 36 ppm Negro: hasta 36 ppm	
Ciclo de operación	Hasta 85.000 imágenes/mes	
Salida doble cara	Estándar	
Impresión de la primera página, impresi	Tan rápido como 12 segundos blanco y negro / 13 segundos color	
Máxima resolución de impresión	600 x 600 x 8 dpi (enhanced)	
Procesador	1.05 GHz	
Memoria de impresión (est./máx.)	2 GB / 2 GB	
Conectividad	Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair	
Conectividad (opcional)	Wi-Fi 802.11n and Wi-Fi Direct with optional Wi-Fi Kit	
Lenguajes de descripción de página (PDL)	Adobe® PostScript® 3™, HP-GL, JPEG, PCL® 5e, PCL® 6, PDF, TIFF, XPS	
Características de impresión	Valores predeterminados de aplicaciones, Estado bidireccional en tiempo real, Diseño de folletos, Modo borrador, Configuración guardada por el controlador, Earth Smart, Monitoreo de trabajo, Identificación de trabajo, Impresión personal, Imprima desde un dispositivo USB, Conjunto de muestra, Trabajo guardado, Escala, Impresión confidencial, Salto de páginas en blanco, Store and recall driver settings, Dúplex (prefijado)	
Impresión móvil	Apple® AirPrint™, Google Cloud Print™, Mopria®, Xerox® Print Service Plug-in for Android™ (opcional: Xerox® Mobile Print Cloud, Xerox® Mobile Print Solution, @PrintByXerox, WiFi Direct® [with optional Wi-Fi Kit])	
Administración del dispositivo		
Funciones de la gestión de equipos	Apple® Bonjour, Avisos de correo electrónico, Xerox CentreWare® Web, Servidor web incorporado de Xerox®	
Controladores de impresión		
Compatibilidad OS	Citrix, Fedora Core 12-15, HP-UX® 11iv2, IBM® AIX® 5, Linux®, Mac OS® 10.9 o superior, Oracle® 10, Oracle® Solaris 9, Redhat® Enterprise, SUSE®, Windows® 10, Windows® 10 Server 2008 R2, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2000, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®	
Seguridad		
Funciones de seguridad	Encriptado de 256-bit, Controles de acceso, Registro de auditoría, Creación automática de certificados auto-firmados, Validación de ruta de certificados, Configuración de revocación de certificados, Autenticación de conveniencia, Filtrado de dominios, FIPS 140-2, Verificación del firmware, Sobreescritura de HDD, Filtrado de direcciones de IP, Autenticación de red, Filtrado de puertos, Permisos basados en funciones, SNMPv3, SSL/TLS, Impresión confidencial, Certificados de seguridad, Equipo de tarjeta inteligente (CAC/PIV, .NET) (opcional: Xerox® PrintSafe Software)	
Manejo del Papel		
Capacidad de salida	250 hojas	
Capacidad de papel	Bandeja (Bandeja multipropósito): 150 hojas	
	Bandeja 1: 550 hojas	
Tamaño de papel	Bandeja 2 (opcional): 550 hojas	
	Bandeja (Bandeja multipropósito): Tamaños personalizados: 3 x 5 in. to 8.5 x 14 in.	
	Bandeja 1: Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.	
Consumo de energía	Bandeja 2 (opcional): Tamaños personalizados: 5.8 x 8.3 in. to 8.5 x 14 in.	
	Eléctrico	
	Funcionamiento: 705 W	
	Pendiente: 76 W	
	Ahorro de energía: as low as 0.87 W	
Medio Ambiente		
Temperatura (en funcionamiento)	50 - 90 ° F	
Humedad relativa (en funcionamiento)	10 - 85 % RH (sin condensación)	
Tiempo de calentamiento (desde el mod	6 segundos	
Dimensiones		
Dimensiones mínimas (ancho x profundi	19,3 x 19,2 x 15,7 in.	
Peso	57 lb	
Certificaciones		
Continuidad	EPEAT	

Consumibles y Accesorios

NO. PARTE	DESCRIPCION
497K13660	Gabinete (Necesita Bandeja de Alimentación LB1) VersaLink C400
497K16750	Kit Wireless VersaLink C400
106R03520	Tóner Negro Alta Capacidad 5K VersaLink C400
106R03521	Tóner Amarillo Alta Capacidad 4.8K VersaLink C400
106R03522	Tóner Cyan Alta Capacidad 4.8K VersaLink C400
106R03523	Tóner Magenta Alta Capacidad 4.8K VersaLink C400
106R03532	Tóner Negro Extra Alta Capacidad 10.5K VersaLink C400
106R03533	Tóner Amarillo Extra Alta Capacidad 8K VersaLink C400
106R03534	Tóner Cyan Extra Alta Capacidad 8K VersaLink C400
106R03535	Tóner Magenta Extra Alta Capacidad 8K VersaLink C400
108R01121	Kit de Unidad de Imagen (60k Pags.Incluye 4 colores CMYK) VersaLink C400
108R01124	Cartucho De Desperdicio 30K VersaLink C400
108R01122	Kit de Mantenimiento, incluye: rodillo de transferencia, banda de transferencia y goma de alimentación 100k VersaLink C400