

FICHA TECNICA

| | |
|-----------------------------|---|
| No. Parte | B400_DN |
| Modelo | Versalink B400_DN |
| Tipo | Impresora Blanco & Negro Carta |
| Categoría | Pymes / Negocios / Grupos de Trabajo |
| Funciones | Impresión |
| Velocidad | 47 páginas por minuto |
| Tamaño y tipo de pantalla | Pantalla táctil capacitiva inclinable a color de 5 pulgadas. |
| SO Compatible | HP UX® 11, HP UX® 11i, IBM AIX® 5, OSX 10.5 o posterior, Redhat Enterprise 4 and 5, Solaris 10, Solaris 9, Ubuntu®, Windows® 2003 Server, Windows® 2008 Server, Windows® 7, Windows® Vista, Windows® XP, Xerox Global Printer Driver, Xerox Mobile Express Driver |
| Tamaño de papel | Carta |
| Gramaje de papel | Hasta 220 g/m2 |
| Tamaño de cristal | N/A |
| Memoria | 2 GB estándar |
| Resolución | 1200 x 1200 ppp |
| Dúplex | N/A |
| Conectividad estándar | Ethernet 10/100/1000 Base-T, USB 3.0 de alta velo, NFC Tap-to-Pair (opcional: Wi-Fi 802.11n y Wi-Fi Direct con kit opcional para Wi-Fi Kit (compatibles con conexiones simultáneas con cable e inalámbricas) |
| Ciclo Mensual de Trabajo | Hasta 12,000 páginas |
| Tecnología de impresión | Laser |
| Sistema operativo Soportado | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista |
| Impresión y Copiado | Monocromatico (Blanco & Negro) |
| Escaneado | N/A |
| Fax | N/A |
| Tamaño de papel | Max. 216 x 356 mm Min. 76 x 127 |
| Gramaje de Papel | Min. 60 g/m2 Max. 216 g/m2 |
| Capacidad de entrada máxima | 550 hojas |
| Calentamiento | Modo Automático |
| Memoria | 2 GB Estándar |
| Energía | Funcionamiento: 565 W Pendiente: 46 W Ahorro de energía: 4 W |
| Dimensiones | 18,1 x 16,8 x 13,3 in. |
| Certificaciones | ENERGY STAR |

Consumibles y Accesorios

| NO. PARTE | DESCRIPCION |
|-----------|---|
| 497K13660 | Gabinete / VersaLink B400 |
| 497K16750 | Kit Wireless / VersaLink B400 |
| 106R03581 | Toner Capacidad Estandar 5.9K /VersaLink B400 |
| 106R03583 | Toner Capacidad Alta 13.9K / VersaLink B400 |
| 106R03585 | Toner Capacidad Extra Alta 24.6K / VersaLink B400 |
| 115R00119 | Kit de Mantenimiento (Incluye Fusor y Rodillo de Transferencia) 200K / VersaLink B400 |
| 101R00554 | Unidad de Imagen o Tambor 65k /VersaLink B400 |
| 116R00003 | Kit de gomas de alimentación de papel. 100k /VersaLink B400 |